AMPLIFICATEUR 500W INTEVIO

Part-No.: RK-AMP500

Le RK-AMP500 prend en charge les entrées audio symétriques/asymétriques et les sorties haut-parleurs 100 V. Il dispose également d'un port d'entrée audio de 100 V pour se connecter à la sortie d'autres amplificateurs afin que la puissance de sortie puisse être facilement augmentée. Une sortie par contact est prévue pour envoyer l'état de défaut à un système tiers en cas de détection d'une anomalie. Par le port RJ45, le RK-AMP500 reçoit le signal audio et le signal de commande du contrôleur RK-MCU ou RK-ZONE8 et gère l'état de défaut.

DESCRIPTION

RK-AMP500, amplificateur de puissance numérique de 500W, est utilisé pour amplifier le signal audio des haut-parleurs. Il est fiable, efficace et léger.
Détection automatique des défauts et autoprotection
Le RK-AMP500 est surveillé et auto-protéger contre la surchauffe, la surintensité, la surtension, la sous-tension, surcharge ou court-circuit. Par exemple, lorsque la température interne atteint sa limite critique, le circuit de protection contre la surchauffe arrête le module d'amplification de puissance et active le voyant de protection sur la façade avant. Le RK-AMP500 peut détecter automatiquement les erreurs d'alimentation électrique pendant le fonctionnement. Le fusible intégré assure la protection contre les surintensités de l'alimentation électrique principale. En cas de coupure de l'alime

Tension nominale	100 - 240 V AC
Tension d'utilisation	24 V DC
Tension d'utilisation	21,5 ... 28,5 V DC
Output voltage	70/100 V AC
Gamme de transmission	80 Hz ... 18.000 Hz
Température ambiante	10 °C ... 55 °C
Température de stockage	-40 °C ... 70 °C
Poids	env. 11,2 kg
Dimensions	L: 482 mm H: 88 mm P: 407 mm

Sous réserve de modifications! © 2019 Honeywell International Inc.

Novar France SAS - Groupe Honeywell
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com