STATION D'APPEL INTEVIO 8 BOUTONS

Part-No.: RK-MIC

RK-MIC est utilisé pour effectuer diverses annonces de messages en direct sur les zones déjà configurées. La station d'appel est dotée de boutons programmables, permettant aux utilisateurs d'effectuer facilement des opérations telles que la diffusion de messages, la diffusion de musique d'ambiance, la diffusion commerciale, l'alerte vocale, le contrôle du volume, l'enregistrement et la rediffusion.

FONCTIONS

Boutons

RK-MIC dispose de 8 boutons de fonction et 8 boutons librement configurables. Les touches de fonction sont utilisées pour des fonctions quotidiennes telles que les appels, la sélection de zone, la surveillance audio, l'enregistrement temporaire, la lecture d'enregistrement, la sélection de l'entrée ligne et commutation du microphone. Les touches configurables peuvent être programmées comme sélection de groupe de lignes de haut-parleurs, sélection de tâche de diffusion ou commande de volume. Le mode de fonctionnement des touches peut être configuré en maintenu ou non maintenu. D'autres boutons peuvent être ajoutés en connectant le clavier d'extension HMC-K4 et HMC-K8.

Surveillance audio

L'unité RK-MIC dispose d'un haut-parleur intégré pour surveiller la source audio des canaux 1 et 2, ce qui permet d'éviter les erreurs de diffusion

Enregistrer et lire

RK-MIC permet à l'utilisateur d'enregistrer des messages temporaires et de les diffuser immédiatement sans programmation. Cela permet d'assurer un fonctionnement opérationnel, d'améliorer l'efficacité, dans des applications telles que les petits centres commerciaux/supermarchés où les messages promotionnels sont fréquemment mis à jour.

Détection de défauts et indication d'état

Le RK-MIC peut détecter les défauts du microphone col de cygne et de la ligne de communication. Il dispose de 4 LEDs pour indiquer l'état de l'alimentation, un défaut général, un défaut réseau et un canal audio occupé.

Entrée ligne

Avec une entrée ligne, RK-MIC permet à l'utilisateur de connecter une source audio externe telle que CD, DVD ou tuner et de la diffuser sans avoir besoin de configurer le système.

Tension d'utilisation	24 V DC
Puissance consommée	10 W
Impédance	10,000 Ω
Température ambiante	-10 °C ... 55 °C
Température de stockage	-40 °C ... 70 °C
Humidité relative	< 95 %
Poids	env. 1,4 kg
Dimensions	L: 200 mm H: 46,5 mm P: 200 mm

Sous réserve de modifications! © 2019 Honeywell International Inc.

Novar France SAS - Groupe Honeywell
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com