

Fonction Universelle des BAES / BAEH BLOC.TECH

Tableau des compatibilités



L'ensemble des modèles standards (TC) des Blocs d'Éclairages de Sécurité BLOC.TECH : BAES, BAEH et Bi-fonctions dispose de la fonction Universelle BLOC.TECH. Les éclairages de sécurités BLOC.TECH réagissent aux fonctions Allumages et Extinction des télécommandes des marques listées dans ce document, conformément aux exigences de la norme NF C71-820. Seules ces fonctions sont garanties.

Marque	Modèles télécommande	Polarité de la commande	Autres fonctions
LEGRAND	0 0390 0 0 0390 1 0 625 20 Connectée	Non polarisé	Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH.
URA	140 010	Non polarisé	L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 5 secondes.
	140 011 140 012		Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH.
VERTIV	TEL200	Polarité Inversée	Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH.
ZEMPER	TMS 300	Polarité respectée	Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH.
HAGER	E905	Polarité respectée	L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 4 s. L'extinction est obtenue après une impulsion de 5 s environ.
EATON LUMINOX	TLU500 TL500	Polarité respectée	Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH.
ABB / KAUFEL	BT-12V	Polarité respectée	L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 5 s. L'extinction est obtenue après une impulsion de 5 s environ.
	BT5F		Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. Reset de l'horloge des BAES/BAEH BLOC.TECH
Schneider Electric	TBS50 TBS100	Polarité respectée	L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 4 s. L'extinction est obtenue après une impulsion de 5 s environ.
	TBS Smart		Télécommande non supportée par les éclairages BLOC.TECH

 ne pas connecter de télécommande avec une tension supérieure à 18V– risque d'endommager la carte électronique. Il est demandé de ne pas envoyer deux commandes opposées (allumage + extinction) à moins de 30 secondes d'intervalle. Les modèles de télécommande listées ont été testées en Juin 2020. Toute évolution ou nouvelle version des télécommandes non BLOC.TECH devront être vérifiées. Si en tant qu'installateur vous avez testé la compatibilité des BAES/BAEH BLOC.TECH avec un modèle de télécommande qui ne serait pas listé ici, merci de nous le faire savoir au **01 84 80 00 14** ou par email contact@bloctech.fr