

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25 (distance 100 mètres)
- Jusqu'à 100 services VIGIK®
- Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
- Bornier de raccordement débrochable
- Gestion autonome :
- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
- Programmation possible et complète par le terminal portatif U AV0151/010
- Gestion par PC sur PROXILIGHT2.FR :
- Jusqu'à 5 000 badges résidents avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11K raccordé au PC
- Un badge peut ouvrir jusqu'à 50 portes
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT2.FR



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 70 x 20

Avantages :

- Remplacement rapide d'un canon PTT
- Autonome ou gestion PC
- Bornier débrochable

Utilisations :

- Gestion en local des sites d'habitat résidentiel : habitat individuel et petits collectifs

Accessoires :

U AV 0151/12

Cle de proximité 13.56 Mhz noire



U AV 0151/010

Terminal de programmation



T AL 2012 R/2M

Alimentation modulaire 12 Vcc 2A, 2 mod. DIN



U AV 0151/E11K

Programmateur de clés sans lecteur de carte VIGIK® et sans HF

