# SF-HTVR6104AP-HEVC

Enregistreur 5n1 Safire H.265+
Power over Coaxial (uniquement avec PoC Safire)
4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 1 IP
4Mpx Lite HDTVI /1080p (12FPS)
Sortie HDMI Full HD, VGA et BNC (CVBS)
Alarmes (4/1) | 1 CH audio / 1 HDD

Safire
DVR 5n1
4 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution 4Mpx Lite (HDTVI) /1080p (12FPS) ou 3Mpx (1Ch-HDTVI) / 1080PLite/720P (25FPS)
Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
Alarmes
Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS
Power Over Coaxial (Compatible uniquement avec PoC Safire)
Télécommande
Souris
Espace pour 1 HDD

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Marque** | SAFIRE |
| **Format** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entrées vidéo VGA** | 4 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| **Configuration hybride** | 4 Canaux desde BNC et 1 Canal IP (4Mpx) |
| **Sorties vidéo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independant |
| **Entrées audio** | 1 Canal RCA |
| **Sorties audio** | 1 Canal RCA |
| **Audio Bidirectionnel** | En reutilisant l'entrée/sortie d'audio |
| **Compression vidéo/audio** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u |
| **Résolution d'affichage** | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Résolution d'enregistrement** | 4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| **Codification Main Stream** | 4Mpx Lite HDTVI /1080p (12 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS) |
| **Codification Extra Stream** | WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS) |
| **Multi-fonctions simultanées** | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance |
| **Portée POC** | PoC Safire \| PoC.af (200 m) / PoC.at (100 m) |
| **Capacité POC** | 4 AT o 4 AF |
| **Compatibilité PoC** | Uniquement compatible avec POC SAFIRE.<br>Ne pas connecter une caméra PoC si elle est connectée à une source d´alimentation externe |
| **Alarmes** | 4 entrées / 1 Relais |
| **Analyse vidéo** | VCA: Franchissement de ligne \| Intrusion de zone \| Exception d´audio |
| **Méthode d'enregistrement** | Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme |
| **Backup** | USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau |
| **Stockage interne** | 1 HDD SATA 3.5" de juesqu´à 6TB (non inclus ) |
| **Communication** | RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / Telecommande / RJ45 (Ethernet) |
| **Accès distant** | Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center |
| **Alimentation** | DC 48 V / 1.5 A |
| **Dimensions / Poids** | 45 (H) x 315 (L) x 242 (Pr) mm / 2.0 Kg |