SF-NVR8216-16P-4FACE

Enregistreur NVR avec reconnaissance faciale

16 CH video | Résolution maximale 12 Mpx

Reconnaissance faciale sur jusqu'à 4 canaux

Comparaison avec jusqu´à %VAR%] images

TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes

16 Canaux PoE | 2 Disques durs| Alarmes

Safire
Enregistreur NVR avec reconnaissance faciale pour caméras IP
16 CH
16 Ports PoE
H.265+/H.265
Résolution maximale 12 Mégapixel
Bande passante supportée 160 Mbps
Reconnaissance faciale sur jusqu'à 4 canaux
Stockage jusqu'à 10.000 images de visages
Comparaison par niveau de coïncidence ou d'étrangeté
TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes (4 Ch)
Sortie HDMI 4K et VGA
Alarmes
Audio
Accès IP double flux
Interface WEB, CMS et Smartphone
Compatible avec ONVIF
Souris
Espace pour 2 HDD

Caractéristiques

Marque	Safire
Entrées pour Caméras IP	Ports LAN jusqu'à 16 canaux
Caméras IP compatibles	SAFIRE (protocole natif), ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA Full HD, 1 CVBS BNC * HDMI et VGA sont des sorties indépendantes
Format Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Résolution principale du display	3840x2160 (60 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'affichage auxiliaire	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI
Capacité de décodage	8CH @ 4MP / 16CH @ 1080P
Entrées audio	1 entrée RCA
Sorties d'Audio	1 sortie RCA
Audio Bidirectionnel	Réutilise l'entrée audio
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Reconnaissance faciale	Sur 1CH avec une résolution maximale de 8 Mpx (Valable pour les caméras avec protocole SAFIRE ou ONVIF) Jusque 4CH avec caméras avec capture de visage (Caméras AI2) Stockage 16 librairies avec jusqu´à 10.000 visages Comparaison par niveau de ressemblance (succès/échec) ou étranger Recherches par: Type de comparaison, Image stockée dans votre bibliothèque ou Nom * La reconnaissance des visages et TrueSense ne peuvent pas être activés en même temps
TrueSense	Jusqu'à 4 CH avec une résolution maximale de 2 Mpx (H.265 / H.264) Franchissement de ligne | Intrusion dans une zone | Objet abandonné | Objet retiré | Détection de changement de scène * La reconnaissance des visages et TrueSense ne peuvent pas être activés en même temps
Fonction POS	Disponible
Alarmes	4 entrées / 1 Relais
Bande passante totale	160 Mbps entrée/ 256 Mbps sortie
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Stockage interne	2 Disque dur SATA 3.5" jusqu'à 8 TB (non inclus) Analyse des performances du disque dur avec la série Skyhawk AI de Seagate
Communication	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet)
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone et logiciel PC Safire Control Center 3.2.0.57
Alimentation	AC 100 - 240V, 15 W
Alimentation POE	Jusqu'à 16 canaux 200 W
Température de fonctionnement	-10° ~ +55° C
Racable	1 U
Dimensions / Poids	52 (H) x 385 (L) x 315 (Pr) mm / 2.7 Kg