

# SF-NVR8432-4K-16FACE

Enregistreur NVR avec  
reconnaissance faciale  
32 CH vidéo  
Résolution maximale 12 Mpx |  
Compression H.265+  
Reconnaissance faciale sur jusqu'à  
16 canaux  
Comparaison jusqu'à 100.000 images  
Prend en charge les disques durs 4 |  
Alarmes



Safire  
Enregistreur NVR pour caméras IP avec reconnaissance faciale  
32 CH  
H.265+/H.265  
Résolution maximale 12 Mégapixel  
Bande passante supportée 320 Mbps  
Reconnaissance faciale sur jusqu'à 16 canaux  
Stockage de jusqu'à 100.000 images de visages  
Comparaison par niveau de coïncidence ou d'étrangeté  
TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes  
Sortie HDMI 4K et VGA  
2 x RJ45 10/100/1000M  
Alarmes  
Audio  
Accès IP double flux  
Interface WEB, CMS et Smartphone  
Compatible avec ONVIF  
Souris  
Espace pour 4 HDD

# Caractéristiques

Marque	Safire
Entrées pour Caméras IP	32 canaux
Caméras IP compatibles	SAFIRE (protocole natif), ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA sortie indépendante, 1 CVBS BNC
Format Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Résolution principale du display	1CH 3840x2160 (60 Hz), <b>3840x2160</b> , 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'affichage auxiliaire	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI
Entrées audio	1 entrée RCA
Sorties d'Audio	1 sortie RCA
Audio Bidirectionnel	Réutilise l'entrée audio
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Reconnaissance faciale	<p>Jusqu'à 8CH avec une résolution maximale de 4 Mpx (Valable pour les caméras avec protocole SAFIRE ou ONVIF)</p> <p><b>Jusqu'à 16CH avec des caméras ayant le Face Capture</b></p> <p>Stockage 16 Bibliothèques jusqu'à 100.000 visages</p> <p>Comparaison par niveau de ressemblance (succès/échec) ou étranger</p> <p>Recherches par: Type de comparaison, Image stockée dans votre bibliothèque ou Nom</p> <p><b>Note: La reconnaissance faciale et le TrueSense NE PEUVENT PAS être activés en même temps</b></p>
Fonctions Smart	VCA: Franchissement de ligne   Intrusion dans une zone   Objet abandonné   Objet retiré   Détection de changement de scène
Fonction POS	Prise en charge (Intégration et coordination des tickets de points de vente avec l'enregistreur vidéo IP)
Alarmes	16 entrées / 8 Relais
Bande passante totale	320 Mbps entrée/ 256 Mbps sortie
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Stockage interne	4 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)Análisis de comportamiento de HDD con la serie Skyhawk AI Surveillance de Seagate
Communication	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x eSATA / 1 x / x RS485 / 1 RS232x 2 RJ4510/100/1000Mbps (Ethernet)
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone et logiciel PC Safire Control Center 3.1.1
Alimentation	AC 100-240 V, 80 W
Température de fonctionnement	-10° ~ +55° C
Racable	1.5 U
Dimensions / Poids	71 (H) x 445 (L) x 400 (Pr) mm / 1 Kg