SF-XVR6104MS

Enregistreur 5n1 Safire H.265Pro+

Audio sur câble coaxial

4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IP

4Mpx Lite/1080p (12FPS)

Sortie HDMI Full HD, VGA et BNC (CVBS)

1 CH audio / 1 HDD

Safire
DVR 5n1
4 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 1 CH audio
H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
Résolution 4Mpx Lite /1080p (15FPS) 1080PLite/720P ou (25FPS) [%VAR%] [%VAR
Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
Audio sur câble coaxial
Il ne dispose pas d'alarmes
Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS
Souris
Espace pour 1 HDD
Stockage dans le cloud par substream (OneDrive, Dropbox...)

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	4 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Par défaut: 4 Canaux de BNC et 4 (substitution) + 1 (extra) Canaux IP (jusqu'à 6Mpx) Mode IP amélioré:4 Canaux de BNC et 4 (substitution) + 2 (extra) Canaux IP (jusqu'à 6Mpx) Le mode IP amélioré limite la bande passante à 4Mbps par canal IP Note: Le mode IP amélioré n'est pas compatible avec le mode VCA amélioré
Bande passante d'entrée	24 Mbps
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independant
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'entrée BNC	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codification Main Stream	4Mpx Lite/ 3Mpx (CH1) / 1080p (15 FPS), 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Analyse vidéo	Par défaut: 2 CH VCA, Mode VCA amélioré: 4 CH VCA Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup	USB / Réseau / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de juesqu´à 10TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (souris et backup) / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A(Consommation sans disque dur < 6 W)
Dimensions / Poids	45 (H) x 200 (L) x 200 (Pr) mm / 1 Kg