SF-XVR6216AS

Enregistreur 5n1 Safire H.265Pro+

Audio sur câble coaxial

16CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/

16+8 IP

4Mpx Lite/1080p (12FPS)

Sortie HDMI 4K, VGA et BNC (CVBS)

Alarmes (4/1) | 1 CH audio / 2 HDD

Safire
DVR 5n1
16 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP / 1 CH audio
H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
Résolution 4Mpx Lite /1080p (15FPS) 1080PLite/720P ou (25FPS) [%VAR%] [%VAR
Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
Audio sur câble coaxial
Alarmes
Sortie HDMI 4K, VGA y CVBS
Souris
Espace pour 2 HDD
Stockage dans le cloud par substream (OneDrive, Dropbox...)

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	16 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Par défaut: 16 Canaux de BNC et 16 (substitution) + 8 (extra) Canaux IP (jusqu'à 6Mpx) Mode IP amélioré: 16Canales desde BNC y 16 (sustitución) + 16 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) Le mode IP amélioré limite la bande passante à 4Mbps par canal IP Note: Le mode IP amélioré n'est pas compatible avec le mode VCA amélioré
Bande passante d'entrée	96 Mbps
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independant
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'entrée BNC	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codification Main Stream	4Mpx Lite / 3Mpx (CH1~4) / 1080p (12 FPS), 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	4 entrées / 1 Relais
Analyse vidéo	Par défaut 2 CH VCA, Mode VCA amélioré: 4 CH VCA Franchissement de ligne | Intrusion de zone | Exception d´audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup	USB / Réseau / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Stockage interne	2 disque dur SATA 3.5" jusqu'à 10TB par disque dur (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 (Souris et backup) / RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A(Consommation sans disque dur < 25 W)
Dimensions / Poids	48 (H) x 380 (L) x 320 (Pr) mm / 2.0 Kg