

## Sirène intérieure SR-32

Restez vigilant  
Protégez vos locaux



- Le niveau de sortie de la sirène est de 104 dB à 1 mètre
- Design élégant et moderne
- Sans fil, léger, facile à installer

SR-32 est une sirène intérieure sans fil fonctionnant sur batterie, générant une sirène puissante de 104 décibels pour alerter les utilisateurs d'éventuels intrus, urgences et incidents de sécurité. La sirène intérieure multifonctionnelle peut fonctionner avec le panneau de commande pour émettre des bips de délai d'entrée et de sortie. Le SR-32 génère des sons d'alarme uniques pour le feu et le cambriolage pour informer de manière audible l'utilisateur du type de danger à portée de main.

Encastré dans un design élégant et moderne, le SR-32 s'intégrera sans effort dans votre décor. Le SR-32 est léger et facile à installer, ce qui donne aux utilisateurs la flexibilité de l'installer n'importe où dans la maison. La fonction anti-sabotage du SR-32 protège également contre le retrait non autorisé ou le sabotage.

### Fonctionnalités

- Le niveau de sortie de la sirène est de 104 dB à 1 mètre
- Des sons d'alarme uniques pour les incendies et les cambriolages
- Léger et flexible à installer
- Durée de la sirène programmable de 3/5/10 minutes
- Notifications sonores d'armement, de désarmement et de batterie faible
- Design plus petit et visuellement agréable
- La protection anti-sabotage du couvercle empêche le retrait et le sabotage non autorisés
- Signaux de supervision réguliers pour vérifier l'intégrité du système
- Détection de batterie faible
- Compatible avec les panneaux d'alarme Climax F1
- Conforme aux exigences CE
- Certifié EN50131 Grade2, Classe II

### Caractéristiques

#### SR-32-F1

La fréquence	433 MHz / 868 MHz
Source d'énergie	Pile alcaline 1,5 V, D x 2 3 ans *
Vie de la batterie	3 ans *
Sortie sirène	104 dB à 1 mètre
Température de fonctionnement	- dix ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)
humidité d'exploitation	Jusqu'à 85% sans condensation
Dimensions	212,5 mm x 179 mm x 53 mm