

# SF-AC1003EM-WR

Lecteur d'accès

Accès par carte EM

Indicateur LED et sonore

Wiegand 26/34

Compatible avec Safire

Apte pour intérieur



Safire

Lecteur d'accès pour le contrôleur

Accès par carte EM

Indicateur de signalisation LED et acoustique

Wiegand 26/34

Compatible avec le contrôleur Safire

# Caractéristiques

Marque	Safire
Modèle	SF-AC1003EM-WR
Capteur d'activation	Auto-activation par infrarouges
Temps de vérification	< 1 Sec
Distance de lecture des cartes	< 5 cm
Modes d'identification	Cartes EM 125 KHz
Sorties	RS485, Wiegand 26/34, Buzzer pour indication de l'état, Tamper
Compatibilité	Contrôleurs Safire
Alimentation	DC 12 V / 500 mA max.
Degré de protection	IP54
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	86.5 (L) x 121 (H) x 14 (Pr) mm
Poids	140 g