

M2A-R910SF-U007-01

## Déclencheur Manuel MCP2A-R910SF avec membrane et Led pour EA 1 / CMSI B



### Certification: NF-SSI

Idem M1A-R910SF-U007-01 mais avec Led rouge signalant l'état d'alarme du déclencheur manuel.

### Données techniques

Tension d'utilisation	30 V cc
Pouvoir de coupure	2 A maxi
Température d'utilisation	-10 °C ... 55 °C
Indice de protection	IP24
Couleur	Rouge type RAL 3010
Poids	environ. 160 g
Dimensions	L: 89 mm H: 93 mm P: 27.9 mm L: 89 mm H: 93 mm P: 59.5 mm (avec le socle) L: 60 mm (Entraxe pour fixation encastrée)



Ne fonctionne pas en association avec l'ECS ES Line.

Associé au CMSI SensES type B et au CMSI 8000 type B.



1 x membrane plastique (texte conforme NFS 61-936)

1 x clé de test et réarmement

1 x étiquette multilingue avec pictogramme « hors service »

### Accessoires

PS242-U007

Lot de 5 membranes plastiques pour Déclencheurs Manuels MCP et WCP

P 056-U007

Languettes de plombage pour couvercle PS243-U007 sur MCP et WCP

CA604

Lot de 10 clefs pour Déclencheurs Manuels gamme 2000, MCP et WCP

PS243-U007

Volet de protection pour Déclencheurs Manuels MCP et WCP

781695

Couvercle de protection transparent pour Déclencheur Manuel

781698

Distanceur pour montage couvercle de protection 781695

781699

Kit IP55 joint de protection pour couvercle et distanceur 781695 et 781698