

# RF-7120-07-1

Sirène d'intérieur sans fil 2 voies LoNa

## Présentation

Cette sirène intérieure sans fil 2 voies, utilise les dernières technologies LoNa et complète votre système d'intrusion sans fil ZeroWire. Cette sirène peut être installée facilement grâce à sa technologie sans fil de communication et son mode apprentissage. Il fournit également la sécurité nécessaire et est conforme à la réglementation EN50131. Cette sirène est livrée avec une pile de 9V & 4xAA alcalines.



## Caractéristiques

- Utilisation de la technologie LoNa
- Procédure apprentissage simple : LED de confirmation des messages envoyés et reçus
- Protection anti-sabotage
- Conforme à EN50131 - approbations en attente
- Solution sans fil complète: communication et puissance
- 3 ans de durée de vie de la batterie (selon l'utilisation)

# RF-7120-07-1

Sirène d'intérieur sans fil 2 voies LoNa

## Caractéristiques techniques

Sortie sonore à 1 m	101 dB (typique)
Fréquence audio	2.5 - 3 kHz
Type de batterie	4x 1.6V AA Alcaline + 1x 9V Alcaline
Durée de vie de la batterie	3 ans
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Compatible avec	Transmetteur Interlogix LoNa (i.e: ZeroWire)
Sans fil Puissance de sortie maximale	25mW
Portée (pleine Air)	400m
Dimensions (L x L x P)	155 x 114 x 44 mm

## Comment commander

Référence	Description
RF-7120-07-1	Sirène d'intérieur sans fil 2 voies LoNa