

RF-7220-07-1

Sirène extérieure sans fil 2 voies - LoNa

Péésentation

Cette sirène extérieure sans fil 2 voies, utilise les dernières technologies LoNa et complète votre système d'intrusion sans fil ZeroWire & xGen. Cette sirène peut être installée facilement grâce à sa technologie sans fil de communication et son mode apprentissage. Il fournit également la sécurité nécessaire et est conforme à la réglementation EN50131. Le pack de batterie au lithium personnalisé (BS7201-N) et à prévoir et offre généralement une durée de vie de 3 ans (selon l'utilisation).



Caractéristiques

- Utilisation de la technologie LoNa
- Procédure d'apprentissage facile: confirmation LED des messages envoyés et reçus
- Protection anti-sabotage
- Conforme à la norme EN50131
- Solution sans fil complète: communication et alimentation
- Durée de vie de la batterie 3 ans (selon l'utilisation)

RF-7220-07-1

Sirène extérieure sans fil 2 voies - LoNa

Caractéristiques techniques

Sortie sonore à 1 m	120 dB (typique)
signal lumineux	
Sortie lumineuse	100.000 lumens de pointe
Nombre de flashes	60/minute
Réseau de suppression de Spike	Standard
Boîtier	polycarbonate
Durée de vie de la batterie	3 ans
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Compatible avec	Les émetteurs-récepteurs Interlogix Iona (par exemple: ZeroWire)
Sans filPuissance de sortie maximale	25mW
Portée (plein Air)	400m
Dimensions (L x L x P)	300 x 210 x 87 mm

Comment commander

Référence	Description
RF-7220-07-1	Sirène extérieure sans fil 2 voies - LoNa
BS7201-N	Batterie pour sirène extérieure sans fil, RF-7220-07-1