

# SF-HTVR6104A-HEVC

Enregistreur 5n1 Safire H.265+  
Économisez de l'espace et de la  
bande passante  
4 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS /  
1 IP  
4Mpx LiteHDTV/1080p (12FPS)  
Sortie HDMI Full HD, VGA et BNC  
(CVBS)  
Alarmes (4/1) | 1 CH audio / 1 HDD



Safire  
DVR 5n1  
4 CH vidéo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio  
H.265+/H.265/H.264+/H.264  
Résolution 4Mpx Lite (HDTV) /1080p (12FPS) ou 3Mpx (1Ch-HDTV) / 1080PLite/720P (25FPS)  
Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)  
Alarmes  
Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS  
Télécommande  
Souris  
Espace pour 1 HDD

# Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	4 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	4 Canaux des BNC et 1 Canal IP (4Mpx)
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Indépendant
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En réutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codification Main Stream	4Mpx Lite HDTVI/1080p (12 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	4 entrées / 1 Relais
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Exception d'audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 10TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / Télécommande / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A
Dimensions / Poids	45 (H) x 315 (L) x 242 (Pr) mm / 2.0 Kg