

SF-HTVR6232-HEVC

Video-enregistreur 5n1 Safire

32 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS

/ 2 IP

4Mpx Lite / 1080p (15fps)

Sortie HDMI 4K, VGA et BNC (CVBS)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

1 CH audio / 2 HDD



Safire

DVR 5n1

32 CH vidéo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Resolution 4Mpx Lite / 1080p (15 fps)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Audio

Sortie HDMI 4K, VGA y CVBS

Télécommande

Souris

Espace pour 2 HDD

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	32 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	32 Canaux des BNC et 2 Canal IP (4Mpx)
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Indépendant
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En réutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	4Mpx Lite / 3Mpx / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codification Main Stream	4Mpx Lite / 1080p (15fps) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12fps) / CIF (1/16-25 fps)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d'audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8TB (non inclus)
Alarmes	Non disponible
Communication	RS485 (PTZ) / 1 x USB 2.0 (Souris et backup) / 1 x USB 3.0 (Souris et backup) / Télécommande / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 65W
Dimensions / Poids	48 (H) x 380 (L) x 320 (Pr) mm / 2.0 Kg