

SF-HTVR8208A-4K

Video-enregistreur 5n1 Safire

8 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS /

4 IP

4K/5 Mpx/3Mpx (

Alarmes (8/4) | 4 CH audio

Sortie HDMI 4K, VGA et BNC (CVBS)

Support 2 disque dur



Safire

DVR 5n1

8 CH vidéo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP (extra) / 4 CH audio

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Résolution par canal: 4K (12FPS) en TVI ou 5Mpx (20FPS) ou 3Mpx (18FPS) ou 4Mpx/1080p (25FPS) pour le reste des technologies HD

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Alarmes

Sortie HDMI 4K, VGA y CVBS

Souris

Espace pour 2 HDD

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	8 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	8 Canaux BNC et 4 Canaux IP (4K)
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independent
Entrées audio	4 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 G.711u
Résolution d'affichage	4K (3840x2160, 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	4K en TVI / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Codification Main Stream	4K (12FPS) en TVI / 5Mpx (20 FPS) / 3Mpx (18 FPS) 4Mpx / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	8 Entrée /4 Relais
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Zone d'intrusion
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de juesqu'à 8TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 20 W
Dimensions / Poids	48 (H) x 380 (L) x 320 (Pr) mm / 2 Kg