

SF-NVR6108-4K

Enregistreur NVR pour caméra IP
8 CH vidéo / Compression H.265
Résolution maximale 8.0 Mpx
Bande passante 60 Mbps
Sortie HDMI 4K et VGA
Support 1 disque dur



Safire

Enregistreur NVR pour caméra IP

8 CH

Bande passante supportée 60 Mbps

Résolution maximale 8 Mégapixels

Compression H.265 / H.264+ / H.264

ANR Récupération automatique des enregistrements

Sortie VGA et HDMI 4K

Accès IP double flux

Souris

Espace pour 1 HDD

Interface WEB, CMS (SCC) et Smartphone

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Marque | Safire |
| Entrées pour Caméras IP | Port LAN jusqu'à 8 canaux |
| Alimentation PoE | Non disponible |
| Caméras IP compatibles | SAFIRE (protocole natif), ONVIF |
| Audio Bidirectionnel | 1 entrée / 1 Sortie RCA |
| Sorties vidéo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Format Compression vidéo | H.265 / H.264+ / H.264 |
| Résolution d'affichage | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Bande passante totale | 60 Mbps entrée/ 80 Mbps sortie |
| Enregistrement Main Stream | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance |
| Alarmes | Non disponible |
| Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme |
| Backup externe | Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| Stockage interne | 1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus) |
| Communication | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| Accès distant | Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center |
| Alimentation | DC 12 V / 850 mA (Maximum) |
| Dimensions / Poids | 48 (H) x 260 (L) x 225 (Pr) mm / 1.0 Kg (sans HDD) |